

# DIGISTART 300

Ref. 10070



Cargador- arrancador DIGISTART 300 de 12/24V 5 - 15 - 30 - 40A. Carga hasta baterías de 300Ah, arranque hasta 200A. Para baterías de plomo-ácido, AGM y Gel

El DIGISTART-300 forma parte de la gama de cargadores-arrancadores de SOLTER que representa lo más avanzado en tecnología de cargadores de baterías. Los cargadores DIGISTART aumentarán el rendimiento de su batería y prolongarán su vida. Está diseñado para cargar y arrancar vehículos con baterías tipo WET (plomo-ácido), GEL, MF (plomo-ácido sin mantenimiento), EFB (plomo-ácido mejorada), baterías AGM, GEL (Absorbed Glass Mat). Se trata de un cargador totalmente inteligente, con una de las curvas de carga mas avanzadas del mercado por 8 Etapas.

# DIGISTART 300

Ref. 10070



## TECHNICAL DATA

## OPTIONAL ACCESSORIES

### Technical

Capacidad de carga max.	300Ah
Corriente de carga Arith.	(DC 12V), 5A/15A/30A/40A o (DC 24V),5A/15A/30A/40A
Tipo batería	WET (plomo-ácido), GEL, MF, EFB , AGM,
Voltaje de arranque	12/24V
Voltaje de carga	12/24V
Capacidad de arranque	200A

### Structural

Dimensions	290x600x250mm
Protection index	IP33
Weight	17,5kg

### Electrical

Supply Voltage	220-240VAC 50/60Hz
Absorbed power max.	3000W Max.(cargador), 9000W Max. (arranque)