

# DIGISTART 300

Ref. 10070

 **SOLTER**


¿ El **DIGISTART 300** de Solter es un cargador y arrancador profesional diseñado para **baterías de 12V y 24V**, ideal para talleres y profesionales del sector automotriz. Su **ciclo de carga de 10 etapas** garantiza una carga eficiente y segura, mientras que su **modo de reparación** permite recuperar baterías sulfatadas o inactivas. Con una **capacidad de carga de hasta 300Ah** y una **potencia de arranque de 200A**, este equipo es perfecto para mantener las baterías en **óptimas condiciones**. Además, cuenta con **medidas de seguridad avanzadas**, asegurando un uso confiable. ¡**Eficiencia, potencia y seguridad en un solo equipo!**

## Principales Características:

- ¿ **Carga y arranque potente:** Ofrece una **corriente de carga de hasta 40A** y una capacidad de arranque de **200A**, ideal para baterías de hasta 300Ah.
- ¿ **Modo de reparación para baterías sulfatadas:** Si tu batería ha perdido rendimiento, su función de **recuperación avanzada** ayuda a restaurarla.
- ¿ **Carga inteligente en 10 etapas:** Evita sobrecargas y maximiza la vida útil de la batería con un **proceso automatizado y seguro**.
- ¿ **Compatibilidad total:** Funciona con **baterías WET, GEL, MF, EFB y AGM**, asegurando versatilidad en múltiples aplicaciones.
- ¿ **Protección contra riesgos eléctricos:** Previene cortocircuitos y sobrecalentamientos con un diseño seguro y de calidad certificada.
- ¿ **Carga segura y libre de riesgos:** Su diseño **IP33** y sus sistemas de seguridad evitan daños por agua, cortocircuitos o manipulación incorrecta.
- ¿ **Almacenamiento y transporte seguros:** Compacto y ligero (**290x600x250mm, 17,5kg**), con un diseño **robusto y resistente para un uso profesional**.
- ¿ **Cumple con normativas europeas:** Fabricado según estándares **EN60335, EN55014, EN61000**, garantizando seguridad y fiabilidad.
- ¿ **Protección contra conexión incorrecta:** Si las pinzas se conectan de manera incorrecta, el cargador detecta el error y evita daños.
- ¿ **Arranque rápido de emergencia:** En caso de batería baja, permite un **arranque seguro y eficiente en pocos segundos**.
- ¿ **Confía en Solter** para obtener equipos diseñados con la más alta calidad, seguridad y rendimiento para el sector automotriz.

# DIGISTART 300

Ref. 10070



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## ACCESORIOS OPCIONALES

### Generales

Normativa	EN60335, EN55014, EN61000
-----------	---------------------------

### Técnicos

Capacidad de carga max.	300Ah
-------------------------	-------

Corriente de carga Arith.	(DC 12V). 5A/15A/30A/40A o (DC 24V).5A/15A/30A/40A
---------------------------	--

Tipo batería	WET (plomo-ácido). GEL. MF. EFB . AGM.
--------------	--

Voltaje de arranque	12/24V
---------------------	--------

Voltaje de carga	12/24V
------------------	--------

Capacidad de arranque	200A
-----------------------	------

Protección fugas	Sí, detección de conexión incorrecta
------------------	--------------------------------------

Fuente alimentación	Conectado a red eléctrica
---------------------	---------------------------

### Estructurales

Dimensiones	290x600x250mm
-------------	---------------

Indice de protección	IP33
----------------------	------

Peso	17.5kg
------	--------

### Eléctricas

Tensión de red	220-240VAC 50/60Hz
----------------	--------------------

Potencia absorbida max.	3000W Max.(cargador). 9000W Max. (arranque)
-------------------------	---